

# CONNECT:AMP

STREAME MUSIK AUF  
DEINE LIEBLINGSBOXEN.

SONOS



## CONNECT:AMP - VORTEILE

### FUNKTIONIERT MIT DEINEN BESTEN LAUTSPRECHERN

Durch den integrierten Verstärker kannst du beliebige Lautsprecher – Regal, Boden, Außen oder In-Wall – in ein Sonos Wireless HiFi System verwandeln.

### SOUNDQUALITÄT FÜR KENNER

Ein leistungsstarker digitaler Verstärker der Klasse D versorgt große und kleine Lautsprecher mit 55 W pro Kanal. Wenn du einen Subwoofer hinzufügst, passt der CONNECT:AMP automatisch die Leistung an und sendet niedrige Frequenzen an den Subwoofer und hohe Frequenzen an den Lautsprecher.

## SONOS WIRELESS HiFi SYSTEM - VORTEILE

### HiFi-SOUND PLUS EXTREM ZUVERLÄSSIGE WIRELESS-FUNKTION

Erlebe deine Lieblingsmusik auf dem einzigen Wireless-Musiksystem, das einen warmen, satten HiFi-Sound als auch die leistungsstärksten Lösungen für eine extrem zuverlässige Wireless-Leistung in jedem Zuhause bietet.

### STREAME JEDEN SONG DER WELT

Mit einer einzigen App kannst du deine gesamte Musikbibliothek abspielen, all deine Lieblingsmusikdienste streamen sowie aus über 100.000 Radiosendern und Podcasts wählen. Spiele in jedem Raum denselben Song ab – perfekt synchron. Oder spiele in jedem Raum eine andere Musik ab – von jeder beliebigen Quelle.

### EINFACH EINZURICHTEN, ZU STEuern UND ZU ERWEITERN

Steuere deine bevorzugten Musikquellen und dein gesamtes Hörerlebnis mit einer Gratis-App für iOS, Android, Mac oder PC. Da es sich um ein modulares System handelt, kannst du ganz einfach per Tastendruck weitere Räume mit Musik erfüllen.



## CONNECT:AMP - SPEZIFIKATIONEN

### AUDIO

**EINGÄNGE** Analog mit automatischer Erkennung (Cinch)

**VERSTÄRKER** Klasse D. Nennleistung 110 W RMS (2 x 55 W durchgängig mittlere Leistung in 8 Ohm, THD+N < 0,02 %), beide Kanäle aktiv, 22Hz-20KHZ-AES17 Messbandbreite.

**SUBWOOFER-AUSGANG** RCA mit Autoerkennung, 80 Hz Crossover.

**LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE** Federgelagerte Anschlüsse (in Nordamerika verfügt der CONNECT:AMP über kombinierte federgelagerte Anschlüsse/Banana Jack-Anschlüsse).

**ANPASSBARE KLANG- UND LAUTSTÄRKEREGELUNG** Optimierung der Klangleistung für die einzelnen Zonen durch zonenspezifische Steuerungen für Bass, Treble, Balance und Loudness.

### MUSIK

**UNTERSTÜTZTE AUDIOFORMATE** Unterstützung für komprimierte Musikdateien in den Formaten MP3, iTunes Plus, WMA (einschließlich erworbener Windows Media-Downloads), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Audible (Format 4), Apple Lossless, Flac (Lossless) sowie unkomprimierte WAV- und AIFF-Dateien. Systemeigene Unterstützung für Samplingraten von 44,1 kHz. Zusätzlich Unterstützung für Samplingraten von 48 KHz, 32 KHz, 24 kHz, 22 KHz, 16 kHz, 11 kHz und 8 kHz.

Hinweis: Apple „FairPlay“- , WMA DRM- und WMA Lossless-Formate werden derzeit nicht unterstützt. Zu einem früheren Zeitpunkt erworbene, durch Apple „Fairplay“ DRM-geschützte Titel müssen möglicherweise aktualisiert werden.

**UNTERSTÜTZTE MUSIKDIENSTE** Sonos funktioniert nahtlos mit 7 Digital, 8Tracks, Amazon Cloud Player, Bandcamp, Batanga, Beats Music™, Blinkbox®, CalmRadio, Concert Vault, Dar.fm, Daytrotter, Deezer, Duoban, Duomi, Google™ Play Music, Hearts of Space, Hotelradio.fm™, Hype Machine, iHeartRADIO, JB Hi-Fi NOW, JUKE, Live365, MLB.com® Gameday, Murfie, Napster®, Pandora®, Qobuz, QQ, Radionomy, RadioPup, Rdio®, Rhapsody®, Rusc, Shuffler.fm, Simfy, SiriusXM™, Slacker® Radio, Songl, Songza, SoundCloud®, Spotify®, Stitcher SmartRadio™, TDC Play, TuneIn, WiMP und YouMusic. Die Dienstverfügbarkeit ist regionsabhängig.

**BETRIEBSSYSTEME (FÜR GESPEICHERTE DATEIEN)** Windows® XP SP3 und höher, Mac OS X Version 10.6.8 und höher; NAS-Geräte (Network Attached Storage) mit Unterstützung für CIFS.

**UNTERSTÜTZTE ALBUMCOVER** JPEG, PNG, BMP, GIF

**UNTERSTÜTZTE PLAYLISTEN** iTunes®, WinAmp®, Windows Media Player® und MusicMatch™ (.m3u, .pls, .wpl)

**WIEDERGABEMODI** Überblenden, zufällige Wiedergabe, Wiederholen

### NETZWERKTECHNOLOGIE\*

**WIRELESS-KONNEKTIVITÄT** Funktioniert mit deinem WLAN mit einem beliebigen Broadcast-fähigen 802.11b/g-Router mit 2,4 GHz. Funktioniert auch mit SonosNet,

einem sicheren Peer-to-Peer Wireless-Netz mit AES-Verschlüsselung.

**NETZWERK-BRIDGING** Switch mit 2 Ports (10/100 MBit/s, Auto-MDI/MDIX) ermöglicht deiner Set-Top-Box, deinem DVR, PC, NAS-Laufwerk oder deiner Spielekonsole die Verbindung mit dem Internet.

### ALLGEMEIN

**STROMVERSORGUNG** AC 120/240V, 50-60Hz, automatisch umstellbar

**TASTEN AUF DER VORDERSEITE** Lautstärkereglern und Play/Pause

**LEUCHTEN AUF DER VORDERSEITE** Zeigen den Status an

**ABMESSUNGEN (H x B x T)** 89 x 185 x 207 mm

**GEWICHT** 2,3 kg

**BETRIEBSTEMPERATUR** 0 °C bis 40 °C

**PRODUKTOBERFLÄCHE** Eloxiertes präzisionsgefertigtes, gepresstes Aluminiumgehäuse

**UNTERSTÜTZUNG FÜR MEHRERE SPRACHEN** Die Software des Sonos-Systems unterstützt

Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Norwegisch,

brasilianisches Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch und vereinfachtes Chinesisch.

**LIEFERUMFANG** SONOS CONNECT:AMP, Netzkabel, flaches Ethernet-Kabel, Sonos Schnellstart-Anleitung

\* Für den Zugriff auf Radiosender, Online-Musikdienste und Software-Updates ist eine Internetverbindung erforderlich. (DSL-/Kabelmodem oder LAN-basierte Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich.) Für die Internetfunktionen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für einen Dienstanbieter oder Telefongebühren für den Orts- und/oder Fernbereich an.

Hinweis: Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

## SONOS®

©2004 – 2015 Sonos Inc. Alle Rechte vorbehalten. SONOS und alle Sonos-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. iPhone®, iPod touch®, iPad® und iTunes® sind Marken von Apple Inc. Android® ist eine Marke von Google.